

SKAITMENINĖS TV ĮRANGOS DERINIMAS

[MIESTE]

Kaip suderinti skaitmeninės televizijos įrangą, kai yra naudojamas sąlyginės prieigos modulis?

Įrangos derinimas ir nustatymai vyksta pačiame televizoriuje. Eiga būtų tokia:

1. Atstatykite televizoriaus gamyklinius parametrus;
 2. Pasirinkite šalį: Suomija, Vokietija arba „kita“;
 3. Atlikite rankinę skaitmeninės kabelinės (DVB-C) TV kanalų paiešką su šiais duomenimis:
 - Pradinis paieškos dažnis – 378 Mhz;
 - Pabaigos dažnis – 578 Mhz (jei prašo įvesti);
 - Simbolių greitis – 6875;
 - Moduliacija – 256 QAM;
 - Tinklas įjungtas.
 4. Pasibaigus paieškai išjunkite televizorių;
 5. Įstatykite sąlyginės prieigos modulį;
 6. Įjunkite televizorių, pasirinkite „Balticum Auksinį“ TV kanalą ir laukite, kol prasidės transliacija (dažniausiai pasileidžia per 40 min.).
-

Kaip suderinti skaitmeninės televizijos įrangą, kai yra naudojamas skaitmeninės TV priedėlis?

Įrangos derinimas ir nustatymai vyksta skaitmeninės televizijos priedėlyje. Eiga būtų tokia:

1. Atstatykite priedėlio gamyklinius parametrus;
 2. Atlikite rankinę skaitmeninės kabelinės (DVB-C) TV kanalų paiešką su šiais duomenimis:
 - Pradinis paieškos dažnis – 378 Mhz;
 - Pabaigos dažnis – 578 Mhz (jei prašo įvesti);
 - Simbolių greitis – 6875;
 - Moduliacija - 256 QAM;
 - Tinklas įjungtas.
 3. Pasibaigus paieškai, įjunkite „Balticum Auksinį“ TV kanalą ir laukite, kol prasidės transliacija (dažniausiai pasileidžia per 40 min.).
-

Kokie yra TV kanalų dažniai, reikalingi paieškai kabeliniame tinkle (mieste)?

Atlikdami paiešką, suveskite šiuos duomenis:

- Pradinis paieškos dažnis – 378 Mhz;
- Pabaigos dažnis – 578 Mhz (jei prašo įvesti);
- Simbolių greitis – 6875;
- Moduliacija - 256 QAM;
- Tinklas įjungtas.

Jeigu nepavyksta suderinti įrangos, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55540 arba el. paštu info@balticum.lt